

SHIBUYA AX トラス回路及びバトンリスト

仮名称	長さ	許容荷重	2kW調光回路	SC	3kW調光回路	100V直回路	200V直回路	DMX OUT	備 考
CL1 トラス	15m	1000kg	C 20A 24	4		調光と切り替え20A直回路 12	8	4	1～12が調光と直の切り替え
L1 トラス	16m	1000kg	C 20A 32	5		調光と切り替え20A直回路 16	8	4	1～16が調光と直の切り替え
L2 トラス	16m	1000kg	C 20A 32	5		調光と切り替え20A直回路 16	8	4	1～16が調光と直の切り替え
L3 トラス	16m	1000kg	C 20A 32	5		調光と切り替え20A直回路 16	8	4	1～16が調光と直の切り替え
L4 トラス	16m	1000kg	C 20A 32	5		調光と切り替え20A直回路 16	8	4	1～16が調光と直の切り替え
サイドトラス(上手-1)	3.6m	500kg	C 20A 8	1		調光と切り替え20A直回路 8	8	4	1～8が調光と直の切り替え
サイドトラス(上手-2)	3.6m	500kg	C 20A 8	1		調光と切り替え20A直回路 8	8	4	1～8が調光と直の切り替え
サイドトラス(下手-1)	3.6m	500kg	C 20A 8	1		調光と切り替え20A直回路 8	8	4	1～8が調光と直の切り替え
サイドトラス(下手-2)	3.6m	500kg	C 20A 8	1		調光と切り替え20A直回路 8	8	4	1～8が調光と直の切り替え
上手フロント			C 20A 12			30A 直回路 8	8	4	
下手フロント			C 20A 12			30A 直回路 8	8	4	
上手舞台前コンセント盤					C 30A 12	30A 直回路 8	4	4	
上手舞台奥コンセント盤					C 30A 12	30A 直回路 8	4	4	
下手舞台前コンセント盤					C 30A 12	30A 直回路 8	4	4	
下手舞台奥コンセント盤					C 30A 12	30A 直回路 8	4	4	
センターピンスペースコンセント						30A 直回路 2			
上手照明用特電盤								1	100V3 4W 90kW、1 3W 60kW、3 3W 60kW
下手照明用特電盤								1	100V3 4W 90kW、1 3W 60kW、3 3W 60kW
ジェネレーター用									外部からのケーブル用ねずみ口を設置
バトン1	18m	500kg							
バトン2	16m	500kg							
バトン3	16m	500kg							
バトン4	16m	500kg							
バトン5	18m	500kg							
バトン6	18m	500kg							
大黒バトン	20m	手引き							別珍貫八 2倍ヒダ W:9700×H:10000 2枚
第一文字幕	20m	手引き							別珍貫八 ベタ 裏付 W:18000×H:3000
第一袖幕	4.5m	手引き							別珍貫八 ベタ 裏付 W:4500×H:10000
カスミ幕	18m	手引き							別珍貫八 ベタ W:16000×H:3000
第二袖幕	4.5m	手引き							別珍貫八 ベタ W:4500×H:10000
カスミ幕	18m	手引き							別珍貫八 ベタ W:16000×H:3000
第三袖幕	4.5m	手引き							別珍貫八 ベタ W:4500×H:10000
カスミ幕	18m	手引き							別珍貫八 ベタ W:16000×H:3000
上手前東西幕	3.6m	手引き							別珍貫八 ベタ W:2000×H:10000
上手奥東西幕	3.6m	手引き							別珍貫八 ベタ W:2000×H:10000
下手前東西幕	3.6m	手引き							別珍貫八 ベタ W:2000×H:10000
下手奥東西幕	3.6m	手引き							別珍貫八 ベタ W:2000×H:10000